

## KAKOVOSTEN DETEKTOR DIMA Z MOŽNOSTJO ZNIŽANJA INTENZIVNOSTI SVETLOBE LED DIOD

Zenner Easy Protect Radio je zanesljiv detektor dima z baterijskim napajanjem, ki poleg standardnih funkcij detektorjev dima omogoča tudi daljinsko povezavo. To lastniku, upravniku ali vzdrževalcu omogoča, da lahko preverja delovanje detektorja, brez da bi moral obiskati posamezno stanovanje oz. poslovni prostor.

### FUNKCIJE

- Če je zaznan dim, detektor sproži zvočne signale z visokimi in nizkimi toni
- Intenzivnost svetlobe kontrolnih LED luči na detektorju se ponoči zmanjša
- Inapake detektorja se prikažejo s pomočjo LED luči

**Priporočljivo je, da je vsaj en detektor dima nameščen v dnevnem prostoru in vsaki spalnici in da funkcionalnost preverite vsaj enkrat letno ter s tem zagotovite, da vse funkcije detektorja delujejo tako kot je treba.**

### MOŽNOSTI ODČITAVANJA

Da bi imeli možnost daljinskega odčitavanja in nadziranja funkcij detektorja dima, mora biti vaša stavba opremljena z Brunata Net. Brunata Net je sistem sprejemnikov, ki ga je možno namestiti v vse tipe stavb..

Za dodatno plačilo je mogoče naročiti storitev obveščanja glede detektorjev dima, kjer lahko izberete za katere parametre in kako pogosto želite prejeti poročilo. Izberete lahko poročilo s:

- Statusom baterij
- Seznamom detektorjev v okvari
- Seznamom detektorjev, ki so izključeni



### ZAKAJ

- Z detektorjem dima povečajte svoj občutek varnosti
- Možnost daljinskega nadzora
- Brunata opravi nadzor in kontrolo nad brezhibnostjo naprav namesto vas
- Sprotno obveščanje o statusu baterij in funkcionalnosti detektorjev
- Pripravite svoj dom ali pisarno na zakonske zahteve in tehnične standarde prihodnosti

### DEJSTVA

- Litijeva baterija z 10 letno življenjsko dobo
- Združljiv z obstoječim Brunata Net sistemom, ki uporablja sprejemnike na frekvenci 868 MHz
- Telegram se pošlje vsakih 15 minut (w-MBus) ali vsakih 24 ur (LoRaWAN®)



## DETEKTOR DIMA

ZENNER EASY PROTECT RADIO



## SKLADNOST IN ODOBRITEV

### ZENNER EASY PROTECT RADIO

Odobritev naprave DIN EN 14604:2005

Standard DIN EN 14676

KRIWAN Center za testiranje 1772- CPR -170691

Kakovostna oznaka Q vfdb-direktiva 14-01

## TEHNIČNI PODATKI

### ZENNER EASY PROTECT RADIO

Napajanje 1 litijeva baterija 3,0 V

Zvočni alarm Jakost zvočnega signala višja od 85 dB(A)

Temperatura okolice za nemoteno delovanje 0 °C do 55 °C

Višina / premer 40 mm x 130 mm

## SPLOŠNO

### ZENNER EASY PROTECT RADIO

Življenjska doba baterije Do 10 let (ni zamenljiva)

LED diodi za status delovanja Rumena / Rdeča

Signal glede napake ponoči utišán Avtomatsko glede na notranjo uro

Signal glede napake podnevi utišán Za 65 ur ob pritisku na gumb

LED intenziteta ponoči zmanjšana Avtomatsko glede na notranjo uro

Test detektorja dima Pritiskom na gumb

Masa vključno z osnovno ploščico 196 g.

## KOMUNIKACIJA

### W-MBUS ALI LORAWAN®

Frekvenca 868 MHz

Protokol LoRaWAN® w-MBus (OMS kompatibilno)

Frekvenca oddajanja Vsakih 24 ur (LoRaWAN®) Vsake 3 minute (w-MBus)