

LoRaWAN®
DETEKTOR DIMA
ZENNER EASY PROTECT RADIO



VISOKOKVALITETNI DETEKTOR DIMA S MOGUĆNOŠĆU SMANJENJA INTENZITETA LED SVJETLA

Zenner Easy Protect Radio pouzdan je baterijski detektor dima koji osim standardnih funkcija običnog detektora dima ima mogućnost slanja poruka o statusu putem radijske veze. Administratorima imovine se na taj način omogućuje daljinsko nadziranje rada detektora - bez potrebe za posjetom lokaciji na kojoj je isti ugrađen.

FUNKCIJE

- Pri pojavi dima detektor izdaje upozorenje uz pomoć zvučnog signala visokih i niskih tonova
- Intenzitet LED svjetla se smanjuje noću
- Indikacija pogreške prikazuje se putem LED svjetla
- Preporučuje se ugradnja barem jednog detektora dima u dnevnoj i svakoj spavaćoj sobi

Testiranje funkcionalnosti detektora dima preporučuje se najmanje jednom godišnje kako biste bili sigurni u njegovu ispravnost.

OPCIJE OČITANJA

Kako biste detektor dima mogli očitati daljinski, objekt mora biti opremljen BrunataNet radio mrežom koju je moguće postaviti u sve vrste objekata. Pristupom Brunata Net sustavu moći ćete pratiti način rada detektora dima putem Brunata Online platforme koja omogućuje praćenje obrade podataka i obrazaca potrošnje i administratoru i stanarima.

Moguće je kupiti opciju pristupa izvješću o detektorima dima, te odabrati koje parametre želite nadzirati i koliko često želite primati izvještaj. Možete odabrati sljedeće:

- Status baterije
- Neispravni detektori dima
- Deaktivirani detektori dima

RAZLOZI ZA UGRADNU

- Pruža osjećaj sigurnosti
- Ima mogućnost daljinskog očitavanja
- Brunata brine o očitanju i štedi Vam vrijeme
- Kontinuiran pristup informacijama o bateriji i funkcionalnosti
- U skladu je s pravnim odredbama i tehničkim standardima budućnosti

ČINJENICE

- Litijска baterija životnog vijeka trajanja do 10 godina
- Može se ugraditi u postojeće BrunataNet sustave s ulazima 868 MHz
- Šalje telegram svaka 24 sata putem LoRaWAN® mreže

LoRaWAN®
DETEKTOR DIMA
ZENNER EASY PROTECT RADIO



ODOBRENJA

ZENNER EASY PROTECT RADIO

Odobrenje uređaja	DIN EN 14604:2005
Standardna primjena	DIN EN 14676
KRIWAN ispitni centar	1772- CPR -170691
Oznaka kvalitete Q	vfdb-Richtlinie 14-01

TEHNIČKE INFORMACIJE

ZENNER EASY PROTECT RADIO

Napajanje	1 litijска baterija 3,0 V
Zvučni alarm	Jačina zvuka veća od 85 dB(A)
Radna temperatura okoline	0 °C do 55 °C
Dimenzije visina / promjer	40 mm x 130 mm

OSNOVNI PODACI

ZENNER EASY PROTECT RADIO

Životni vijek trajanja baterije	Do 10 godina (bez mogućnosti zamjene)
LED svjetla pri radu	Žuta/Crvena
Signal pogreške bešuman noću	Automatski, na temelju unutarnjeg sata
Signal pogreške bešuman danju	Tijekom 65 sati pritiskom na tipku
LED intenzitet smanjen noću	Automatski, na temelju unutarnjeg sata
Testiranje detektora dima	Pritiskom na tipku
Težina s uklj. bazom	196 g.

KOMUNIKACIJA

LoRaWAN®

Frekvenčijski pojas	868 MHz
Tip radiotegrama	LoRaWAN®
Frekvencija prijenosa	Svaka 24 sata (LoRaWAN®)